

## イワキ電磁定量ポンプ EK 型 コード表

**EK - B 11 VC - 10J R 1**

**① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦**

**① シリーズ名**  
イワキ電磁定量ポンプ EKシリーズ

**② 駆動部記号(平均消費電力)**  
B : 20W  
C : 22W

**③ ダイヤフラム有効径( $\phi$ )**  
11 : 10mm    16 : 15mm    21 : 20mm  
31 : 30mm    36 : 35mm

**④ 接液部材質**  
VC、VH、PC、PH、SH、FC  
詳細は材質表をご参照ください。

**⑤ 電源電圧**  
10J : AC100/110/115V 単相 50/60Hz  
20J : AC200/220V 単相 50/60Hz

**⑥ コントローラ**  
R : Rタイプ

**⑦ 接続ホース径( $\phi$ mm)**  
1 : 4×9    2 : 4×6    4 : 8×13  
6 : 10×12    9 : Rc1/4